

Pro Designe, s.r.o., 1.mája 105, 033 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36 257 095, IČ DPH: SK2021758046

BPT003

SK

Návod na použitie
**Bezdrôtový prijímač
do zásuvky**

- Ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- Podľa požadovanej teploty spína pripojený spotrebič
- Obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- Vhodné vysielacie (termostaty) pre ovládanie sú BPT010 alebo BPT710



BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMAČ

určený pre priame zapojenie do zásuvky

BPT003 je vhodný pre spínanie vykurovacích panelov, ohrievačov, sálavých panelov, vykurovacích rohoží atď. Spína pripojené zariadenie na základe prijatých informácií od vysielacej jednotky (termostatu BPT010 alebo BPT710). Ku montáži do vnútorných priestorov. Neumiestňujte v blízkosti silových vodičov!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 V / 50 Hz
Typ Napájanie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Citlivosť	< - 92 dBm
Dosah	200 m (na voľnej ploche), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max. 16 A / 250 V AC
Stupeň ochrany	IP20 a vyšší podľa montáže
Pracovná teplota	0 až 40 °C
Rozmery (DxŠxH)	49,5 x 45,5 x 26 mm




Uvedenie do prevádzky

Veľkou výhodou je umiestnenie priamo do zásuvky.

1. Zapojte prijímač do el. siete 230 V, 50 Hz.
2. Na prijímači bliká zelená dióda, a týmto je prijímač pripravený k ďalšiemu nastaveniu.
3. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (viď. obr. 2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**)
4. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielacu (BPT010 alebo BPT710).
5. Pri správnom naučení kódu súčasne zablikajú **zelená a červená dióda**.

Obr. 1



Obr. 2



FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE - pre nakódovanie (cca 1,5 s).

DLHÉ STLAČENIE (cca 5s) - RESET

vymazanie kódu z pamäti (súčasne zablikajú zelená a červená LED).

LED1	LED2	FUNKCIA
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol VYMAZANÝ
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6-ich hodín neprijme žiadny signál od vysielaca prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba pokiaľ je relé zopnuté tj. 2 min.

VYSVETLIVKY: SVIETI NESVIETI BLIKÁ

verzia 2022

Príklad umiestnenia

